

GRUPE INVERTER INSONORISE - HY3600SEI - 3300W

GRUPE ELECTROGENE INOSONRISE INVERTER. EQUIPE D'UN MOTEUR ESSENCE HYUNDAI OHV A DEMARRAGE ELECTRIQUE ET MANUEL PAR LANCEUR , REFROIDI PAR AIR . L'ENSEMBLE EST EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET. IDEAL POUR COMPING CAR MOBILE HOME, COMMERCE AMBULANTS. COMPACT ET FACILEMENT TRANSPORTABLE GRACE A SES POIGNEES DE TRANSPORT ET SES 4 ROULETTES.

DESCRIPTION	TYPE	HY3600SEI	GRUPE ELECTROGENE
GRUPE ELECTROGENE	PUISS NOMINALE (kW)	3,0	 
	PUISS MAX (kW)	3,3	
	FREQUENCE (Hz)	50	
	TENSION (V)	230	
	AMPERAGE (A)	12	
	CONTROLEUR	LED	
	CONNECTEUR ATS	N/D	
	BATTERIE (Ah)	N/D	
	CAPACITE DU RESERVOIR DE CARBURANT (L)	13	
	CONSOMMATION (l/h 50/100% CHARGE)	2L / 4,2L	
	AUTONOMIE (h 50/100% CHARGE)	6,5H/ 3H	
NIVEAU SONORE 7 METRES (dBA)	58		
MOTEUR	TYPE MOTEUR	HX229	TABLEAU DE CONTRÔLE ET CONNEXIONS
	PUISSANCE MAX (CV A 3000TR/MN)	4,9	
	VITESSE A PLEINE CHARGE	3600TR/MN	
	REGULATION MOTEUR	ELECTRONIQUE	
	DEMARRAGE	MANUEL ET ELECTRIQUE	
	CYLINDREE (cc)	229	
	CAPACITE D'HUILE (L)	0,75	
GENERATRICE	GENERATRICE	INV3600	VOYANT DE TENSION, VOYANT DE SURCHARGE TENSION, VOYANT MANQUE D'HUILE, 2 PRISES MONO 16Amp, 1 PRISE 12V, 1 PRISE DE TERRE, 1 INTERRUPTEUR MARCHE ET ARRÊT, 1 INTERRUPTEUR DE MISE EN FONCTIONNEMENT ECO.. 2 X PRISES MON DE TYPE CE 16Amp 1 X PRISE 12V - 8,3 Amp 1 X DISJONCTEUR THERMIQUE SUR 12V DC
	PUISSANCE NOM (kW)	3,0	
	Cosφ	1	
	REGULATION DE LA TENSION	DIGITALE / INVERTER	
SECURITES ET ALARMES	BASSE PRESSION D'HUILE	OUI	
	SURCHARGE TENSION	OUI	
	NIVEAU D'HUILE BAS	OUI	
INFORMATIONS LOGISTIQUES	POIDS NET (kg.)	55	
	POIDS BRUT (kg.)	60	
	DIMENSIONS BRUT (mm)	600 X 450 X 500	

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC LE HY3600SEI

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE
	CABLES 12 V	1

*Photos non contractuelles

*Nous nous reservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable